

# DataTraveler® Locker+ ハードウェアインストールガイド

## Windows

### システム要件

- Pentium III プロセッサ
- 16 MBのディスク空き容量
- USB 1.1またはUSB 2.0ポート
- オペレーティングシステム
  - Windows® 2000 (SP4)
  - Windows® XP (SP1, SP2, SP3)
  - Windows® XP (SP1, SP2, SP3)
  - Windows® 7 (SP4)
- 物理ドライブとネットワーク共有間に利用可能なドライブ文字が2つあること。

### インストールと設定

ドライバは必要ありません。DataTraveler®を利用可能なUSBポートへ差し込んでください。

初期設定時に、最低6文字最大16文字からなるパスワードを設定するように指示されます。パスワードには、以下の3種類の文字が含まれている必要があります。小文字、大文字、数字または特殊文字 (例 ABC\$123 または Bob411)。初期設定完了後、挿入したドライブへログインします。パスワードを入力してドライブにアクセスします。

### データの格納

DataTravelerはコンピュータ (またはマイ コンピュータ) にドライブ文字を2つ表示します。1つはドライブの読み込み専用パーティションの起動パーティションに割り当てられます。もう一つのドライブ文字はファイルやフォルダを保存することができる、読込/書込パーティションのKINGSTONドライブ (またはリムーバブルディスク) に割り当てられます。ドラッグアンドドロップのみでデータをドライブに移動することができます。

### ロックダウン

間違ったパスワードを、あらかじめ設定された回数 (工場出荷時は10回) 以上入力すると、ドライブが無効になり、再び使用するには再フォーマットが必要になります。注意：ドライブに保存されているデータはすべて消去されます！

### 安全にドライブを取り外す

DTLocker+ システムトレイアイコンをクリックして、[シャットダウン...]を選択します。確認メッセージが表示されると、安全にドライブをUSBポートから取り外すことができます。注意：Windows 7をご使用の場合、DTLocker+ システムトレイアイコンを表示するには[隠しアイコンの表示]矢印をクリックする必要があります。

### FAQ

- F1 Windowsシステムにドライブを差し込みましたが、コンピュータ (またはマイ コンピュータ) に表示されません。または「DT...は、ドライブ文字が2つ必要です」というエラーメッセージが表示されます。
- A1 これはドライブ文字の競合が原因であり、Windows 7, VistaおよびXPの問題です。ネットワークドライブのドライブ文字が物理ドライブ文字のすぐ後にある場合、Windowsが新たに差し込まれたドライブにネットワーク共有で使用しているドライブ文字を割り当てようとして起こります。管理者ユーザーがこの問題をもっとも素早く解決する方法としては、コントロールパネル -> 管理ツール -> コンピューターの管理内のディスクの管理にあるフラッシュドライブのドライブ文字を手動にて変更します。Kingstonドライブに対しては、起動パーティションの競合ドライブ文字を変更します。もしランチャーが自動起動しない場合、ドライブをもう一度差し込むか、ランチャー/実行可能ファイルを起動パーティションから手動にて実行してください。

詳しくは、起動パーティションにあるDT... ユーザーマニュアルを参照してください。